



الوحدة الرابعة

صيانة مضخة رفع المياه المنزلية وإصلاحها



صيانة مضخة رفع المياه المنزلية وإصلاحها .

الهدف العام للوحدة :

قدرة المتدرب على التعرف على مضخة المياه المستخدمة في المنازل وكيفية القيام بعملية الفك والتجمیع والقیام بعملية الصيانة للمضخة .

الأهداف التفصيلية :

1. أن يُعرف المتدرب بالمضخة المستخدمة في المنازل ومكوناتها .
2. أن يعرف المتدرب الأعطال المتوقعة .
3. أن يقوم المتدرب بفك المضخة وتجمیعها .
4. أن يقوم المتدرب بتغيير رولمان البلي للمضخة .
5. أن يتمكن المتدرب من تشخيص أعطال المحرك وإصلاحها .



السلوك المهني الذي يجب التقيد به خلال التدريب على مفردات هذه الوحدة



أخي المتدربي :

إن تطبيقك للسلوك المهني السليم أثناء تدريك على مفردات هذه الوحدة هو الطريق الأمثل لنجاحك وتفوقك واكتساب احترام وتقدير الآخرين وتجنبك للحوادث المحتمل حدوثها أثناء تواجدك في بيئة العمل ومن هذه السلوكيات ما يلي:

- 1/ التقيد بلبس ملابس التدريب والسلامة المناسبة مثل حذاء السلامة ونظارات السلامة أثناء العمل في الورشة أو المختبر دليل وعيك.
- 2/ احرص على تنظيم وترتيب العدد والأدوات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- 3/ داوم على المحافظة على نظافة الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 4/ التزم بالمحافظة على المعدود والنظام في الورشة والمختبر ومكان العمل .
- 5/ احرص على حسن التعامل مع المدربين والتعاون معهم.
- 6/ تقييد بالإرشادات والأنظمة المتبعة في الورشة والمختبر ومكان العمل.
- 7/ احرص على حسن التعامل مع زملائك المتدربيين والتعاون معهم.
- 8/ تحل بالأخلاق والتعاليم الإسلامية في تعاملك وأثناء عملك.
- 9/ لا تتعرف على المعدات والتجهيزات بنفسك بل اطلب مساعدة المدرب.
- 10/ لا تخرج من الورشة دون إذن المدرب.
- 11/ حافظ على وقت التدريب بحضورك مبكراً ومغادرتك مع نهاية الوقت.
- 12/ حافظ على العدد والأدوات من الضياع أو التلف فهي مسؤوليتك.



إجراءات الأمان والسلامة عند التعرف على مكونات الدائرة الكهربائية



- 1/ تقيد بلباس التدريب داخل الورشة والتزم بمتطلبات السلامة الأخرى مثل: الحذاء المناسب لحماية القدمين ونظارات السلامة لحماية العينين والقفازات المناسبة لحماية اليدين أثناء العمل.
- 2/ تقيد باستخدام العدد والأدوات حسب اختصاصها ولا تستخدم أداة خاصة لعمل معين في عمل مغایر .
- 3/ تدرب على استخدام طفایات الحریق.
- 4/ تجنب العبث بالتمديدات واللوحات حتى لا تعرّض نفسك لخطر الصعقة الكهربائية.
- 5/ لا تقوم بإيصال الدائرة الكهربائية بعد تنفيذ التمرين إلا بوجود المدرب وتحت إشرافه.
- 6/ كن على حذر وانتبه أثناء العمل بالعدد الحادة مثل السكاكين والقصارات .
- 7/ كن على حذر في نقل الأدوات والعدد أو مناولتها لزملائك وناولها يداً بيد .
- 8/ تجنب المزاح في الورشة وأثناء التدريبي حتى تحمي نفسك وزملاءك من الخطر .
- 9/ عند الانتهاء من العمل احرص على تنظيم وترتيب العدد والأدوات بشكل منظم ومرتب وفي أماكنها الخاصة.
- 10/ تقيد بإرشادات المدربين والمشرفين على تدريبك في الورشة والتدريب الميداني فهذا يجنبك الحوادث بإذن الله تعالى.



١ - تعريف مضخة رفع المياه المنزلية

هي مضخة تستخدم في رفع المياه في المنازل للطوابق العليا، وتكون غالباً من نوع الطرد المركزي.



شكل رقم (٤-٢) يوضح المضخة المستخدمة في رفع المياه في المنازل



تمتاز المضخة الطاردة المركزية
بالتالي:

١. بساطة في التصميم
٢. كفاءة عالية.
٣. سهولة التركيب.
٤. قلة التكلفة
٥. سهولة الصيانة


شكل رقم (٤-٣) تصميم آخر من المضخة

وت تكون مضخات المياه المنزلية من جزأين رئيسيين هما المضخة والمحرك الكهربائي اللازم لتشغيل المضخة وبعض الملحقات مثل مفتاح التشغيل بواسطة الضغط وعوامات.



2 - مكونات المضخة

تتكون المضخة من الغلاف وبداخله دافعة متزنة تتكون من عدة زعانف بينها فراغات يملؤها الماء الداخل إلى المضخة من مصدر المياه وعندما تدور هذه الدافعة بسرعة المحركين زعنفها الماء يحدث الطرد المركزي الذي يحدث دوران الريشة فتقذف بالماء إلى خارج الريشة وتسحب ماء جديداً من محور الريشة ومع استمرار هذه العملية يتم ضغط المياه إلى أعلى حيث تصل إلى الأدوار العليا بضغط معين حسب ضبط الآوتوماتيك .



شكل رقم (4) يوضح المضخة على اليمين والشكل على اليسار يوضح الدافعة ومانع التسرب

مكونات المضخة :

Casing

غلاف المضخة عبارة عن غرفة محكمة يدور بداخلها العضو الدوار ولها مدخل لدخول المياه وخروج لخروجه ويصنع من الزهر أو الاستانليس .

Shaft

ويستخدم لإدارة المضخة حيث تثبت الدافعة على العمود بواسطة خابور وترتبط بإحكام بصاملة ذات قلاووظ ويجب أن تربط في عكس اتجاه الدوران حتى لا ت脫ك بالدوران ويصنع العمود عادة من الصلب.



Coupling القارنة



شكل (4 - 5) يوضح القارنة

ينتهي عمود الدوران بقارنة تصل بينه وبين عمود دوار المحرك وفائدتها :

امتصاص أي انحرافات نشأت عند تركيب المضخة وتقوم بتلقي الصدمات عند بداية الدوران، وتستخدم غالباً القارنة ذات الجلب المطاطة لرخص ثمنها

Bearings كراسٍ التحميل




وهي من نوع الكرات (رولمان بلي) وهي لا تحتاج إلا لصيانة بسيطة حيث تملأ بالشحوم المناسب وتترك لعدة شهور دون فحص

شكل رقم (4-6) يوضح رولمان البلي وطريقة وضع الشحوم عليه

Mechanical Seal مانع التسرب الميكانيكي :

يستخدم في مضخات الضغط العالي ليقاوم الضغط ويتركب من حلقة مثبتة في عمود الدوران ويستند على الحلقة ياي يضغط عليه جلبة لثبيت الحشو بقوة في مقابل حلقة التثبيت وتدور هذه المجموعة مع عمود إدارة المضخة




شكل رقم (7-4) يوضح أشكال موانع التسرب



حلقات الحبك Wearing rings

تستخدم لضمان سهولة دوران العضو الدوار داخل الغلاف بأقل خلوص لتقليل تسرب الماء وتركيب إحدى هذه الحلقات مع الغلاف بينما ترکب الأخرى مع عمود الدوران وتستبدل عندما تتآكل ويزداد الخلوص بشكل يؤثر على أداء المضخة وتأخذ هذه الحلقات أشكالاً متعددة لتلائم تصميماً المضخة .



شكل رقم (4-8) يوضح حلقات الحبك

الدافعة (المروحة) Impeller

تصنع عادة من قطعة واحدة من البرونز أو الحديد الزهر أو الصلب ، وتقسم إلى ثلاثة أنواع هي : النوع المغلق والنوع نصف المفتوح والنوع المفتوح .



شكل رقم (4-9) يوضح الأشكال المختلفة للدافعة (العضو الدوار)



3 - المحرك الكهربائي

إن المحرك في المضخة المنزلية هو مثل أي محرك عادي (قفص سنجابي) وله مكثف مستمر في الدائرة أي ليس له مفتاح طرد مركزي مثل محركات الغسالة العادية.



شكل رقم (4-10) يوضح مكونات المحرك الكهربائي المستخدم مع المضخة



4 - مفتاح الضغط لتشغيل المضخة Water Pump Pressure Switch



شكل رقم (11-4) تركيب مفتاح الضغط

مفتاح الضغط pressure switch يوضع على خط الطرد ويوجد منه نوعان إما رقمي أو تناصري ، فكرة العمل واحدة وهي عبارة عن معادلة الضغط عن طريق يايأو زنبرك يضبط من خلال مسامار محوري وعندما يتعدى الضغط قوة الياي يقوم بوصل نقطتين موصلتين بدائرة التحكم للمحرك. ويوجد نوع آخر يكون به خطان واحد للضغط العالي والآخر للمنخفض فإذا زاد الضغط عن حد معين يفصل كما يقوم أيضا بالفصل في حالة انخفاض الضغط عن حد معين .



5 - العوامة الكهربائية

هذه القطعة تسمى عوامة كهربائية ويجب تركيب واحدة بالخزان السفلي تفصل حين يكون الخزان فارغا حتى لا تعمل مضخة بدون ماء والعوامة الأخرى تركب بالخزان العلوي وذلك لإيقاف المحرك حين يمتلئ الخزان ويتم توصيل العوامتين على التوالي مع قاطع الكهرباء إن كان المحرك يعمل على لوحة تحكم



شكل رقم (٤-١٢) يوضح العوامة وطريقة عملها

إرشادات هامة عند استخدام مضخة المياه المنزليّة :

- تكون نوعية المواسير والحنفيات من النوع الذي يتحمل الضغط .
- التأكد من إغلاق الحنفيات بعد استخدامها نظرا لأنّ المضخة تستمر في ضغط المياه في حال وجود أي فتحة صغيرة في المواسير أو الحنفيات.
- تركيب محبس عديم الارتداد على الماسورة الواقلة بين الخزان وبين مضخة الضغط وذلك بهدف السماح للماء بالانسياق في اتجاه واحد فقط ونفس المحبس أيضاً بعد مضخة.
- تأكّد من عدم وجود قفلة هواء في المواسير وذلك بفتح كافة الحنفيات بعد تركيب المضخة والتأكد من توقف خروج فقاعات هوائية قوية مع الماء .



6 - الصيانة

إن إجراء الصيانة يحافظ على استمرار عمل مختلف الأجزاء بشكل مناسب مما يطيل العمر الافتراضي ويجب ملاحظة أنه يوجد أنواع كثيرة من المضخات مختلفة الأحجام والتصميم لذلك نوصي بأن تقرأ تعليمات الصيانة من قبل المصنعين قبل أي محاولة لصيانة المضخة.

المراقبة اليومية لعمل المضخة :

يجب ملاحظة النقاط التالية بصورة يومية :

- 1 التغير في صوت المضخة أثناء دورانها .
- 2 التغير المفاجئ في حرارة كراسى التحميل .

الفحص نصف الشهري :

- 1- مراجعة الحركة الحرة للمضخة .
- 2- فحص الحشو للتأكد من أنه لا يحتاج لتغيير .
- 3- مراجعة محاذاة خط عمل المضخة مع المحرك وتصحيحه عند الضرورة .
- 4- مراجعة كراسى التحميل المشحمة للتأكد من أنها تحتوي على كمية الشحم الصحيحة .

الفحص السنوي :

- 1- إزالة كراسى التحميل وتنظيفها وفحصها للتأكد من عدم وجود شروخ أو عيوب بها.
- 2- فحص كراسى التحميل ضد الاحتكاك للتأكد من عدم وجود خدوش أو تآكل وتغيير الزيت أو الشحم
- 3- فصل جزأى القارنة (وصلة الإدارة) إن وجد للتأكد من محاذاة خط عمل المضخة .
- 4- معايرة العدادات الموجودة مثل عدادات الضغط والتصريف .

CAVITATION التكهف

يحدث عند وجود فقاعات بالماء وتتشاءم عند وجود عائق عند مدخل المضخة. وينتج عنه تآكل الدافعه ، قد ينشأ نتيجة المبالغة في إبعاد خزان المياه عن مدخل المضخة أو استبدال الماسورة المدخل بمقاس أقل.



شكل رقم (13-4)

يوضح ظاهرة التكهف



7 - أعطال المضخات الطاردة المركزية :

Centrifugal pump Trouble Shooting

يجب إيقاف المضخة فوراً عند تعذر تشغيلها أو عند تناقص أي من الضغط والتصريف وذلك لمعرفة الأسباب وراء ذلك ، ويمكن تقسيم أعطال المضخات الطاردة المركزية إلى أربعة أقسام هي :

أ- أعطال كهربائية بـ- أعطال ميكانيكية ج - أعطال في المضخة د -أعطال في المياه وبمعرفة سبب كل عطل نستطيع إصلاحه .

أعطال كهربائية	
قد يكون السبب في المفتاح الرئيسي والريلائي أو ملفات المحرك محترقة	المحرك لا يعمل
قد يكون السبب من المكثف أو البليم متجمداً أو ملفات التقويم محترقة	المحرك يزن ولا يدور
انخفاض جهد التشغيل - زيادة الحمل .	المحرك يدور ببطء
ثانياً أعطال ميكانيكية	
يمكن أن تجد الكرسي متجرراً لا يدور	تجمد كراسى المحور
تجد العمود في مكانه البلياً قبل في السمك من مقاس رولمان البلي	عمود الدوران متآكل
ثالثاً أعطال في المضخة	
ويمكن ربطها إذا كانت الصامولة مفكوكه أو تغيير الخابور	الدافعة مفكوكه
محاولة إصلاحه أو تغييره	الصمام مسدود
محاولة إصلاحه أو تغييره	مانع التسرب مكسور
رابعاً : أعطال في المياه	
المotor يسحب تياراً عالياً أثناء التشغيل ويعمل لفترة صغيرة ثم يفصل ، وعند ضبط الآوتوماتيك يعمدون فصل	المياه ضعيفة




8 - التمارين العملية

التدريب الأول : صيانة مضخة رفع المياه المنزلية

خطوات العمل :

أولاً : الفك

1 - فصل وجه المضخة للوصول إلى الدافعة



2 - رفع الجوان البلاستيك ثم الدافعة






أثنى المتدرب: احرص على استخدام العدد المناسب لفك المضخات الكهربائية وتجميعها



تابع الفك

3 – نزع مانع التسرب الميكانيكي



4 – نزع الحشو (الجوانات) الموجودة





ثانياً : التجميع

3 - غير مانع التسرب في حالة الضرورة ثم ركبها والخشوا



4 - ركب الدافعة (العضو الدوار)






تابع التجميع

5 – قم بتركيب جوان الغطاء

6 – ركب وجه المضخة وتأكد من اتزان المضخة جيداً .





التدريب الثاني : اكتشاف أعطال محرك المضخة

الهدف من التدريب :

- 1 معرفة كيفية اكتشاف الأعطال الكهربائية لمحرك المضخة.
- 2 القيام بعملية فك المحرك بطريقة صحيحة .
- 3 إعادة تجميع المحرك .

الاختبارات التي تجرى على المحرك :

نجرى على المحرك عدة اختبارات ومن هذه الاختبارات ما يلي:


- 1 - اختبار التماس الأرضي - 2 - اختبار الدائرة المفتوحة - 3 - اختبار دائرة القصر

الخطوة الأولى : التماس الأرضي

ويقصد به وجود اتصال داخلي بين ملفات العضو الثابت وجسم المحرك عن طريق إزالة العزل عن ملفات العضو الثابت ولمسه لجسم المحرك سواء كان مجاري العضو الثابت أو الغطاءين الجانبيين وهذا يؤدي إلى مرور تيار كبير في الملفات يؤدي إلى احتراقها .

ويتم اختبار التماس الأرضي بواسطة جهاز الآفوميتر كالتالي :

- بوصل أحد طرفي جهاز الاختبار إلى إطار المحرك والطرف الآخر مع أحد أطراف المحرك ، إذا تحرك المؤشر أو تم سماع صوت فهذا يعني أن أحد الملفات متصلة مع جسم المحرك .



شكل رقم (4-14) يوضح طريقة اختبار التماس الأرضي في المحرك



- يتم علاج ذلك بحصر الجزء المتلامس مع الأرض و وضع عازل بسيط من ورق البرسبان إن أمكن بين الجزء المتلامس والأرض (جسم الآلة) وإن لم يمكن إصلاحه يتم إعادة اللف للmotor .

الخطوة الثانية : الدوائر المفتوحة

ويقصد به عدم إكمال مسار التيار في الملفات لوجود قطع في أحد الأسلام أو في أحد الوصلات أو عدم التوصيل المناسب بينها أو تفكك التوصيلات عند الوصلات ويتم اكتشاف ذلك بتوصيل أحد طرفي الآفوميتر بأحد طرفي الدائرة و الطرف الآخر بالطرف الثاني للدائرة المراد اختبارها

(ملف أو مجموعة) فان أعطى الآفوميتر قراءة دل على سلامة الملف أو المجموعة وإن لم يعطِ قراءة كانت الملفات مقطوعة (مفتوحة) .



شكل رقم (4-15) يوضح طريقة اختبار الدائرة المفتوحة في المحرك

ويكون الإصلاح بتحديد الملف المفتوح ومحاولة الإصلاح فإن تعذر فيجب إعادة لف ملف جديد وتركيبه وإن تعذر إصلاح ملف واحد يتم إعادة لف المحرك كاملا.

الخطوة الثالثة : قصر بالدائرة

ويقصد به تلامس أحد الملفات مع ملف آخر مما يقلل مقاومة الملفات ويرتفع التيار كثيرا وبالتالي ترتفع الحرارة فتتلامس جميع اللفات ويحترق المحرك .
ويمكن تحديد مكان القصر بعدة طرق منها :

- تشغيل المحرك لفترة قليلة ثم تحسين الملفات باليد وتكون الملفات المصورة ساخنة
- باستخدام الأمبير وقياس التيار فإذا كان التيار عالياً بالرغم من عدم وجود أعطال ميكانيكيّة دل ذلك على وجود قصر .



التدريب الثالث: تغيير رولمان البلي للمحرك

الهدف من التدريب

- 1- معرفة طريقة الكشف عن رولمان البلي .
- 2- معرفة طريقة تغيير رولمان البلي.




شكل رقم (4-16) يوضح شكل رولمان البلي

خطوات فك مضخة رفع المياه لتفعيل رولمان البلي وتجميعها :

- 1 يتم فك غطاءي المحرك .
- 2 يتم سحب العضو الدوار بحرص من داخل المحرك مع عدم ملامسة العضو الدوار للفات المحرك
- 3 يتم الكشف على رولمان البلي ويتم سحبهما بواسطة زرجينة .
- 4 يتم استبدال رولمان البلي بنفس الأرقام الموجودة على رولمان البلي القديم مع الحرص الشديد أثناء الطرق على رولمان البلي الجديد بواسطة الشاكوش والماسوحة الم gioفة على كرسير رولمان البلي
- 5 (ملحوظة) تكون الماسورة المستخدمة والطرق عليها قطرها مثل القطر الداخلي لرولمان البلي .
- 6 قم بتجميع المحرك بعكس الخطوات السابقة .
- 7 أوصل المحرك بالتيار الكهربائي بعد التجميع واختبر حمل المحرك بواسطة بنسبة الأمبير وقارن الأمبير على لوحة المحرك مع ملاحظة درجة حرارته .



جدول يوضح خطوات تغيير رولمان البلي لمحرك مضخة رفع المياه المنزلية





أسئلة الوحدة الرابعة

السؤال الأول :

(أ) اشرح طريقة اختبار التماس الأرضي للمحرك الكهربائي المستخدم لإدارة المضخة ؟

.....
.....
.....

(ب) ما هي وظيفة العوامة ؟

.....
.....
.....

السؤال الثاني :

(أ) من ميزات مضخة رفع المياه المنزلية :

- 1
- 2
- 3

(ب) من مكونات مضخة رفع المياه المنزلية :

..... ‘, ‘, ‘, ‘

السؤال الثالث : أكمل جدول الأعطال التالي :

السبب المتوقع	العطل
<ul style="list-style-type: none"> - 1 - 2 	المotor لا يعمل
<ul style="list-style-type: none"> - 1 - 2 	المotor يعمل باستمرار ولا يفصل